

Взрывозащищенный оповещатель ЭКРАН-ГП

У обновленной версии оповещателя ЭКРАН-ГП появилась новая опция - **КОЗЫРЕК!**

Будьте внимательны при оформлении заявки, в стандартный комплект поставки козырек **не входит**.



При заказе оповещателя укажите:

1. Название оповещателя и его модификацию (например: ЭКРАН-СЗ-ГП).
2. Цвет свечения и фона, какая требуется надпись (например: надпись <ПОЖАР> красным цветом на черном фоне).
3. Есть ли потребность в козырьке. **ВНИМАНИЕ!** В стандартный комплект поставки козырек не входит!
4. Напряжение питания (например: 12-24В)
5. Наличие дополнительной секции (например: комплектация К2 с доп. секцией, "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА")
6. Длину кабеля и металлорукава (например: кабель 3 метра, металлорукав 3 метра) - по умолчанию длина кабеля в металлорукаве 1,5 м.

Модификации:

- **ЭКРАН-СЗ-ГП** - светозвуковой оповещатель с мигающим режимом работы или с постоянным свечением табло со звуковым давлением не менее **100 дБ/м**
- **ЭКРАН-С-ГП** - световой оповещатель с мигающим режимом работы или с постоянным свечением табло
- **ЭКРАН-СУ-ГП** - световой эвакуационный указатель с постоянным свечением табло

Дополнительные секции оповещателя табло ЭКРАН:

- Световой оповещатель «ЭКРАН-С-ГП», эвакуационный светоуказатель «ЭКРАН-СУ-ГП» и светозвуковой оповещатель «ЭКРАН-СЗ-ГП» с обозначение **К1** - поставляются без дополнительных секций
- Выпускаются оповещатели «ЭКРАН-С-ГП», «ЭКРАН-СУ-ГП» и «ЭКРАН-СЗ-ГП» с дополнительной свето-информационной секцией (обозначение **К2**) с надписью «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» (по умолчанию) или другой по заявке
- Оповещатели «ЭКРАН-С-ГП», «ЭКРАН-СУ-ГП» могут выпускаться с дополнительной **звуковой** (обозначение **К3**) и **светозвуковой** (обозначение **К4**) секцией с надписью «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» (по умолчанию) или другой по заявке

Отличительные особенности оповещателя табло ЭКРАН-ГП:

- низкое токопотребление - от **70 мА** (при режиме "пониженного потребления")
- напряжение питания **12-24 В** или **100-240 В**
- эксплуатация в жестких климатических условиях - вид климатического исполнения У-1 от **-60...+75 °С**
- контроль цепи питания на обрыв и короткое замыкание (**только при питании 12-24 В**)
- высококонтрастные надписи табло «ЭКРАН-С-ГП», «ЭКРАН-СУ-ГП» и «ЭКРАН-СЗ-ГП»
- подключение в адресные системы пожарной сигнализации (при подключении к адресным меткам или расширителям)
- при подключении **оповещателей «ЭКРАН»** не требуется искробезопасных шлейфов
- для ЭКРАН-СЗ-ГП возможно изменение характера звучания — 2 режима

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта edd@nt-rt.ru || Сайт: <https://eridan.nt-rt.ru/>

маркировка взрывозащиты для взрывоопасных газовых сред	1Ex mb [ib] IIC T4 Gb X
маркировка взрывозащиты для взрывоопасных пылевых сред	Ex mb [ib] IIIC T130°C Db X
степень защиты оболочки	IP66
условия эксплуатации, °C	от -60...+75 °C
тип звукового сигнала	сирена
уровень звукового давления развиваемый на расстоянии (1,00±0,05) м, не менее, дБ	100
напряжение питания, В	12-24 / 100-240
габаритные размеры, не более, мм	390x170x60
масса, не более, кг	2,5
срок службы, не менее, лет	10
гарантийный срок, лет	5

Максимальный потребляемый оповещателем ЭКРАН ток, мА* (потребление основной секции):

Напряжение питания, В	Режим свечения	ЭКРАН-С/СУ		ЭКРАН-СЗ	
		Желтого и красного свечения	Белого свечения	Желтого и красного свечения	Белого свечения
12	Ярко	180	150	190	170
	ПП	110	95	120	110
24	Ярко	110	100	110	100
	ПП	75	70	80	75
230	Ярко	20	20	20	20
	ПП	15	15	15	15

Максимальный потребляемый оповещателем ЭКРАН ток, мА* (потребление дополнительной секции):

Напряжение питания, В	Доп. секция К2 (световая)	Доп. секция К3 (звуковая)	Доп. секция К4 (светозвуковая)
12	40	45	55
24	45	50	55
230	5	5	5

*Указанный ток потребления включает в себя потребление цепи контроля 7,5 / 15 мА при 12 / 24 В.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта edd@nt-rt.ru || Сайт: <https://eridan.nt-rt.ru/>