

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://eridan.nt-rt.ru/> || edd@nt-rt.ru

ВС-07е-Ех-С Оповещатель пожарный взрывозащищенный световой



ВС-07е-Ех-С Оповещатель пожарный взрывозащищенный световой

Оповещатель **ВС-07е-Ех-С** предназначен для подачи светового сигнала в системах пожарной и охранной сигнализации при совместной работе с любыми приемно-контрольными устройствами, для индикации режимов работы оборудования и привлечения внимания персонала в аварийных и иных ситуациях. Оповещатель серии "ВС" применяется на предприятиях химической, нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей отраслей и взрывоопасных зонах других производств.

Отличительные особенности:

- предусмотрены модификации: **ВС-07е-Ех-СД** (со светодиодной лампой); **ВС-07е-Ех-СЛ** (с импульсной фотоосветительной лампой)
- эксплуатация в жестких климатических условиях - **от -60...+70°С**
- цвет свечения выбирается потребителем. Возможные варианты: **красный, желтый, белый (прозрачный), зеленый, синий**. **Внимание!** Если цвет не указан, осуществляется стандартная поставка: **красный**.
- возможен выбор между мигающим свечением и постоянным
- возможные режимы свечения: **ВС-07е-Ех-СД** - постоянное свечение / мигание / вспышка (10 режимов); **ВС-07е-Ех-СЛ** - строб-вспышка (не менее 5 Дж).

Ключевые характеристики:

- высокая коррозионная стойкость и пылевлагонепроницаемость **IP66/68**
- выпускается в корпусе из алюминиевого сплава, цвет RAL 9002
- виброустойчивость (заливка компаундом)

***Возможные варианты свечения ВС-07е-Ех-СД:**

Условное обозначение	Выбор цвета колбы	Выбор цвета светодиодов
K1	Красный	(по умолчанию)
OP1	Оранжевый	(по умолчанию)
Ж1	Желтый	(по умолчанию)
З1	Зелёный	(по умолчанию)
С1	Синий	(по умолчанию)
ПР1/Б2	Прозрачный (по умолчанию)	Белый
ПР1/К2	Прозрачный (по умолчанию)	Красный
ПР1/ОР2	Прозрачный (по умолчанию)	Оранжевый
ПР1/Ж2	Прозрачный (по умолчанию)	Желтый
ПР1/З2	Прозрачный (по умолчанию)	Зелёный
ПР1/С2	Прозрачный (по умолчанию)	Синий

Технические характеристики:

Модификация	ВС-07е-СД	ВС-07е-СЛ
источник света	светодиоды (возможна установка цветных)	лампа
маркировка взрывозащиты	1Ex d IIC T5/T6 Gb X / Ex tb IIIC T80/100°C Db X	1Ex d IIC T5/T6 Gb X / Ex tb IIIC T80/100°C Db X
напряжение питания, В	12-24VDC / 100-240VAC	12-24VDC / 100-240VAC
потребляемый ток при наяржении 12VDC / 24VDC / 230VAC, не более, мА	320 / 220 / 40	650 / 320 / 70
световой сигнал контрастно различим при круговом обзоре 360° с расстояния 15 м. и внешней освещенности, не менее, лк	10 000	10 000
частота мигания световой функции*, Гц	0,5 - 2	0,5 - 2
степень защиты оболочки, IP	66 / 68	66 / 68
температура эксплуатации, °С	- 60... +70	- 60... +70
габаритные размеры корпуса оповещателя, без кабельных вводов и кронштейна, не более, мм	113 x 165 x 175	113 x 165 x 175
масса оповещателя, не более, кг	1,5	1,5
средняя наработка на отказ, не менее, часов	60 000	60 000
срок службы, не менее, лет	10	10
гарантийный срок, лет	5	5

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93