


BC-07e-Ex-3-ГП звуковой взрывозащищенный пожарный оповещатель

Предназначен для подачи звукового сигнала в системах пожарной и охранной сигнализации, при совместной работе с любыми приемно-контрольными устройствами.

Оповещатель взрывозащищенный применяется на предприятиях нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей отраслей и взрывоопасных зонах ПАО Газпром.

Отличительные особенности:

- эксплуатация в жестких климатических условиях - от -60...+70°C
- возможно изменение характера звучания — 2 режима:
- "тон 1"
- "тон 2"
- предусмотрена возможность контроля цепи питания напряжением обратным питающему
- подключение в адресные системы пожарной сигнализации при помощи адресных меток или расширителей



маркировка взрывозащиты	1Ex d IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T80°C Db
напряжение питания*, В	24 (12-28) VDC / 230 (100-245) VAC
потребляемый ток при наряджении 12 VDC / 24 VDC/ 220 VAC, не более, мА	35 / 70 / 10
звуковое давление на расстоянии (1,00±0,05) м, не менее, дБ	100
тип звукового сигнала – сирена. диапазон частот генерируемого звукового сигнала, кГц	1,0 – 4,5
степень защиты оболочки, IP	66
температура эксплуатации, °C	- 60... +70
допускаемая продолжительность непрерывной работы в режиме подачи звукового сигнала, не более, час	3
габаритные размеры корпуса оповещателя, без кабельных вводов и кронштейна, не более, мм	85 x 85 x 140
масса оповещателя (без кронштейна и кабельных вводов), не более, кг	1,5
срок службы, не менее, лет	10
гарантийный срок, лет	5

*Оповещатели с питанием от источников постоянного тока сохраняют работоспособность при напряжении 12-28 В.

Оповещатели с питанием от источников переменного тока сохраняют работоспособность при напряжении 100-240 В частотой 47-63 Гц.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта edd@nt-rt.ru || Сайт: <https://eridan.nt-rt.ru/>