

BC-07е-а-Ex-ЗИ-ГП Оповещатель пожарный взрывозащищенный адресный светозвуковой

Адресный оповещатель BC-07е-а-Ex-ЗИ-ГП предназначен для использования в качестве светового и звукового средства оповещения. Обеспечивает подачу светового и звукового сигналов во взрывоопасной зоне с звуковым давлением не менее 100 дБ. Оповещатель предназначен для работы **только в составе адресного шлейфа** приборов с поддержкой протокола «Дозор-07а». Оповещатель BC применяется на предприятиях химической, нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей отраслей и взрывоопасных зонах других производств.



Отличительные особенности:

- эксплуатация в жестких климатических условиях - от **-60...+70°C**
- подключение по 4-х проводной линии
- питание электрической схемы оповещателя осуществляется от адресного шлейфа
- **контроль цепи питания на обрыв и короткое замыкание** – от внешнего источника питания
- возможно изменение характера звучания дистанционно, в настройках приемо-контрольного прибора - 2 режима
- цвет свечения выбирается потребителем: красный (К), желтый (Ж)

Ключевые характеристики:

- звуковое давление на расстоянии 1 метра, не менее **100 дБ**
- высокая коррозионная стойкость и пылевлагонепроницаемость **IP65**
- выпускается в корпусе из алюминиевого сплава АК 12 ПЧ
- виброустойчивость (заливка компаундом)

маркировка взрывозащиты	1Ex d IIC T6 Gb X
напряжение питания от внешнего источника питания, В	24 (±10%) VDC
потребляемая мощность при напряжении 24 VDC, не более, Вт	3
потребляемый ток от адресного шлейфа, не более, мА	2,0
звуковое давление на расстоянии (1,00±0,05) м, не менее, дБ	100
тип звукового сигнала – сирена. диапазон частот генерируемого звукового сигнала, кГц	1,0 – 4,5
частота мигания световой функции*, Гц	0,5 - 2
степень защиты оболочки	IP65
температура эксплуатации, °C	- 60...+70
допускаемая продолжительность непрерывной работы в режиме подачи звукового сигнала, не более, час	3
габаритные размеры корпуса оповещателя, без кабельных вводов и кронштейна, не более, мм	95x85x135
масса оповещателя, не более, кг	1,5
срок службы, не менее, лет	10
гарантийный срок, лет	5

*Световой аварийный сигнал оповещателя контрастно различим при освещённости до 10000 лк при круговом обзоре 360 градусов с расстояния 15 метров.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69